

## EP6500TE

Artikelcode: 950000653



**Europower standaard stroomaggregaten met Honda en B&S luchtgekoelde benzinemotor, 3000tpm, 50Hz, 4-takt**

### Aggregaat:

kVA max.:	7
kVA cont.:	6.5
Ampère (continu):	18A bij 1~230V    8A bij 3~400V
Afmetingen (l x b x h):	83 x 51 x 56 cm
Droog gewicht:	94 kg

### Motor:

<b>Merk/Type:</b>	<b>Honda GX390</b>
PK:	11
Vermogen:	8.2 kW (3000 tpm), 1-cilinder Benzine, Luchtgekoeld
Cilinderinhoud:	389 cm <sup>3</sup>
Verbruik @75% last:	2.4 liter/uur
Tank:	6.1 liter
Autonomie @75% last:	2.5 uur
Geluidsniveau:	72 dB(A)@7m = LWA 97

### Alternator:

<b>Merk/Type:</b>	<b>Sincro ET2MCF</b> - met borstel
Nominale spanning:	3~400V en 1~230V
Frequentie:	50 Hz
Beschermingsgraad:	IP23

**Versie:**

- 1 stopcontact 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 400V - 16A 5 p.
- Elektrische start, incl. accu (accuzuur niet inbegrepen)
- Frame
- Olieniveaubeveiliging
- Repeteerstarter
- Thermische beveiliging

www.EUROPOWERGenerators.com

**POWERED by**  
**HONDA™**



Your **EUROPOWER** dealer